


Caractéristiques Philips Réglette LED  
CoreLine BN126C 64.9W 8000lm - 840  
Blanc Froid | 150cm - 1x Câblage  
Traversant



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 246029                      |
| EAN                          | 8719514948860               |
| Code Fabricant               | 94886099                    |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | BN126C LED80S/840 PSU L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Wattage                           | 64.9W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000lm                         |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 123          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Lampe Incluse               | Oui          |
| Longeur                     | 150cm        |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface                               |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]               |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK04 - 0.50 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Product Serie                 | BN126C                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1450 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 65   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>          |